



麦克风



TMC-101

TMC-101 具有正开始播音的上升4音调及和结束播音的递减4音提示调声。提示声的音量可以通过麦克风单元底部的电位器作调整。一旦该麦克风被激活，干接点会被激活并触发外接设备。TMC-101的0dB平衡式音频输出，非常适用于长距离线缆传输。它仅需24Vdc稳压直流供电即可操作。

## 产品特点

- 单向电容鹅颈麦克风
- 用户可调钟声增益
- 二极管指示器显示钟声进行中和讲话状态
- “按下即讲”按钮方便操作
- 0 dB 平衡式音频输出使用于远距离喇叭线路
- 耳机插座麦克风输出和螺丝端子供激活控制输出

## 技术指标

TMC-101	
连接器	耳机插座, 面板馈通连接器
音频信号输出	-60 dBV, 500 Ω 平衡式
频率响应	100 Hz ~ 12 kHz
指示器	钟声进行中/ 讲话指示灯
控制	讲话按钮
钟声	广播前 4 声调递升 广播后 4 声调递减
尺寸 (W x H x D)	105 x 50 x 170 mm
材料及表面处理	树脂 (ABS), 石墨黑
重量	0.1 公斤