



前置放大器及监控设备



TAC-108

TAC-108 8通道主备功放切换器专监控工作功率放大器；一旦检测到有故障，即会自动转换至备用功放。TAC-108能够监测高达8台功放，并自动切换至1台备用功放。它是基于“先到先得”原则工作，先出现故障的就先切换功放。此外，它提供视觉、听觉的通知，提示用户功放发生故障。

产品特点

- 监控 8 台工作功放和 1 台后备功放
- 依据先出现故障先备份原则提供 1 - to - 8 功放切换
- 自动感应功放通道连接
- 内置蜂鸣器，在功放故障时提供听觉提示
- 功放故障时可提供干接点输出以供与外围设备连接

技术指标

TAC-108	
每通道最大功率	每通道 1200 W
通道数量	8 个工作通道, 1 个备用通道
连接器	电源: 面板馈通连接器 输入/输出 (100 V Line): 面板馈通连接器 输入/输出 (Line Level): RJ 45 连接器
提示器	电源, 双色提示器供 8 个工作和 1 个后备功放状态
电源需求	24 Vdc (稳压), 0.5 A
尺寸 (W x H x D)	430 x 44 x 150 mm
材料及表面处理	软钢, 黑色
重量	2.2 公斤