



网络系统



TNCI-01

TNCI-01 IP网络控制输入器为网络不兼容的第三方设备和感应器提供界面连接。IP网络控制输入器能够接收60路光耦合闭合信号，触发点被编程作为一些系统广播功能，例如自动火灾疏散广播。

## 产品特点

- 60 个光耦合控制输入
- 所有控制输入都可编程以触发系统里的指定功能
- 适用于火灾报警器连接以触发紧急信息广播

### 技术指标

| TNCI-01        |                           |
|----------------|---------------------------|
| 网络界面           | 10/100 Mbps 以太网 TCP/IP 协议 |
| 指示灯            | 电源                        |
| 控制输入           | 60 个光耦合控制输入感应器            |
| 电源需求           | 24Vdc (稳压), 1.0A          |
| 尺寸 (W x H x D) | 483 x 44 x 150 mm         |